RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-System 522-554 MHz

Art.-Nr.: 13055179

GTIN: 4026397696929



Features:

RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz

Diversity-Funkempfänger mit DSP für Mikrofon-Modeling und PC-Software

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit 24-Bit-Prozessor für erstklassige Klangqualität
- Integrierter MagicEQ ermöglicht spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone
- Es stehen 7 Presets mit bekannten Mikrofonen (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) und 3 benutzerdefinierbare Presets zur Verfügung
- Integrierter Feedback Killer für automatische Feedback-Unterdrückung und kristallklare Klangqualität bei maximalem Gain
- DSP-Bearbeitung und Verwaltung über Ethernet-Schnittstelle und intuitiv bedienbare PC-Software
- Antenna-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Kaskadierung mehrerer Empfänger per Netzwerkkabel möglich
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit

Logistic

EAN / GTIN: 4026397696929

Gewicht: 5,00 kg

Länge: 0.00 m

Breite: 0.00 m

Höhe: 0.00 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

- Reichweite von bis zu 80m
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit RELACART Magic EQ Software
- Tischpultgehäuse

RELACART UH-222D Mikrofon 522-554 MHz

Handmikrofon mit PLL-Multifrequenz-Sender

- Dynamisches Handmikrofon mit UHF-PLL-Technologie
- Ergonomisches, aluminiumlegiertes Gehäuse, geeignet für harten Toureinsatz
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Sendeleistung Hi/Low einstellbar
- Gainpegel Hi/Mid/Low einstellbar
- Kapsel M-022
- Direkt kompatibel mit der SM58-Kapsel von Shure
- Richtcharakteristik: Superniere
- Akku-/Batteriebetrieb möglich
- Reichweite von bis zu 80m
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- OLED Display
- Ladezustandsanzeige

Technische Daten:

Gewicht:	2,96 kg

RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 9 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion
DSP:	Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
Reichweite:	Bis zu 80m
Frequenzband:	UHF 522 - 554 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Schaltbandbreite:	32 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	151 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 18 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 8 V Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
PC connect:	RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,40 kg

RELACART UH-222D Mikrofon 522-554 MHz

Typ:	Handsender
Stromversorgung:	3V DC
Kapseltyp:	Dynamisch
Richtcharakteristik:	Superniere
Batterie:	2 x Mignon (AA) (nicht im Lieferumfang)
Frequenzbereich:	120 - 16000 Hz
Empfindlichkeit:	-53 dB
Max. Schalldruck:	145 dB
Reichweite:	Bis zu 80m
Frequenzband:	UHF 522 - 554 MHz
Schaltbandbreite:	32 MHz
Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
RF-Ausgangsleistung:	10 mW (LO) 30 mV (HI)
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	151 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 18 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	OLED Display
Displayanzeige:	Ladezustandsanzeige , Frequenz , Gruppe , Kanal; Mute
Steuerelemente:	Gain-Schalter (high-mid-low), Sendeleistungsschalter (high-low)

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Schalter:	Ein/Aus/Mute-Schalter
Material:	Aluminium
Maße:	Länge: 26 cm Durchmesser: Ø 5,4 cm
Gewicht:	0,28 kg

Lieferumfang:

1 x RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz

1 x Empfänger
2 x Antenne
1 x Externes Netzteil
1 x Klinke Kabel
2 x Montagebügel
6 x Schrauben
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

2 x RELACART UH-222D Mikrofon 522-554 MHz

1 x Mikrofon
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.