Relacart®
Real Sound Always

RELACART UR-260D 2-Kanal-UHF-Empfänger 522-554 MHz

Diversity-Funkempfänger mit DSP für Mikrofon-Modeling und PC-Software

Art.-Nr.: 13055180

GTIN: 4026397735178











Listenpreis: 374.85 €

inkl. 19% Mwst.

Features:

- 2-Kanal-Multifrequenz-Funkempfänger mit 24-Bit-Prozessor für erstklassige Klangqualität
- Integrierter MagicEQ ermöglicht spektakuläres Mikrofon-Modeling der Handmikrofone
- Es stehen 7 Presets mit bekannten Mikrofonen (e835, beta58, e935, D5, SM57, N/D767a, SM58) und 3 benutzerdefinierbare Presets zur Verfügung
- Integrierter Feedback Killer für automatische Feedback-Unterdrückung und kristallklare Klangqualität bei maximalem Gain
- DSP-Bearbeitung und Verwaltung über Ethernet-Schnittstelle und intuitiv bedienbare PC-Software
- Antenna-Diversity-Technik für höchste Empfangsqualität
- Pilotfrequenz-Squelch-Technologie
- Automatischer Frequenzsuchlauf (AFS) zum Finden störungsfreier Empfangskanäle
- Infrarotschnittstelle zur schnellen und fehlerfreien Synchronisation zwischen Sender und Empfänger
- Kaskadierung mehrerer Empfänger per Netzwerkkabel möglich
- Lock-Funktion verhindert versehentliches Ändern der Einstellungen
- 2 abnehmbare Antennen (BNC) ermöglichen die Kombination mit dem Antennensplitter R-14D
- Stabiles Metallgehäuse
- (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
- Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
- Reichweite von bis zu 80m
- Bis zu 12 Sender lassen sich störungsfrei parallel betreiben
- Mehrfarbiges LCD Display
- Das Gerät lässt sich über RJ-45 (W) Einbauversion mit dem PC verbinden, In Verbindung mit RELACART Magic EQ Software
- Tischpultgehäuse

Logistic

EAN / GTIN: 4026397735178
Gewicht: 3,53 kg
Länge: 0.59 m
Breite: 0.43 m
Höhe: 0.09 m

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Technische Daten:

Typ:	Empfänger
Stromversorgung:	100-240 V AC, 50/60 Hz 12V DC 1000 mA
Gesamtanschlusswert:	Max. 9 W
Schutzklasse:	SK III
Stromanschluss:	Stromeinspeisung über Hohlstecker (M) Einbauversion Stromanschlusskabel mit Steckernetzteil (mitgeliefert)
Anzahl der Kanäle:	2
Frequenzbereich:	45 - 18000 Hz
Geräuschspannungsabstand:	>100 dB
Klirrfaktor:	<0,5 % bei 1 kHz
Netzwerkanschluss:	Protokoll: Ethernet TCP/IP über 1x RJ-45 (W) Einbauversion
DSP:	Digitaler Signalprozessor 96kHz, 24 bit
Reichweite:	Bis zu 80m
Frequenzband:	UHF 522 - 554 MHz
Diversity:	Antenna-Diversity
Schaltbandbreite:	32 MHz
Frequenzstabilität:	± 0,0005 %
Parallelbetrieb:	Max. 12 Sender
Modulation:	FM
Frequenzwahl:	151 Frequenzen schaltbar In 10 Gruppen mit jeweils bis zu 18 voreingestellten Frequenzen
Displaytyp:	Mehrfarbiges LCD Display
Steuerelemente:	Netzschalter, Groundlift-Schalter, Menü, Navigationstasten
Anschlüsse:	Antenne über 2 x BNC (W) 8 V Ausgang: Mikrofon über 2 x 3-pol XLR (M) Einbauversion Ausgang: Line über 1 x 6,3-mm-Klinke (unsym.)
Material:	Metall
Farbe:	Schwarz
PC connect:	RELACART Magic EQ Software über RJ-45 (W) Einbauversion
Gehäusebauform:	Tischpultgehäuse (19") 48,3 cm Rackeinbau möglich 1 HE
Maße:	Breite: 41 cm Tiefe: 26 cm Höhe: 4,3 cm
Gewicht:	2,40 kg

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.

Lieferumfang:

1 x Empfänger
2 x Antenne
1 x Externes Netzteil
1 x Klinke Kabel
2 x Montagebügel
6 x Schrauben
1 x Bedienungsanleitung
1 x Konformitätserklärung

Eurolite®, Futurelight®, PSSO®, Roadinger®, Alutruss®, Europalms® und Dimavery® sind Marken der Steinigke Showtechnic GmbH, Andreas-Bauer-Straße 5, DE-97297 Waldbüttelbrunn
Alle Rechte vorbehalten.Technische Änderungen und Irrtum vorbehalten. Alle Bilder ähnlich, zum Teil Symbolfotos.